



Manual LPR Camera CMTV94



บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

1. เข้าสู่ระบบ



เชื่อมต่ออุปกรณ์กล้อง CMTV94 ครั้งแรก กล้องเปิดโหมด DHCP เชื่อมต่อกล้องกับ Switch HUB จากนั้นสามารถใช้โปรแกรม FaceAIClient ในการค้นหา IP อุปกรณ์

ดาวน์โหลดได้ที่ <https://hip-servicecenter.com/newpro/HIPTIME4-0/index.html>

หรือหากเข้าด้วย IP เริ่มต้น คือ 192.168.226.201




FaceAIClient.exe



กรอก IP Address ของอุปกรณ์ผ่าน IE Browser หรือ Edge Browser(แล้วตั้งค่าโหมด IE เท่านั้น)

User Name : admin



Password : 123456



หลังจากเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่ โดยต้องมีอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก อักขระตัวเลข ผสมกัน เพื่อความปลอดภัย

หน้าหลัก


- Live - เรียลไทม์มอนิเตอร์
- Config - เมนูตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
- Data Record - ดูบันทึก



2. สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน

หากต้องการสร้าง Username / Password ใหม่ สำหรับเข้าใช้งาน



ไปที่เมนู Config > Security > User กดปุ่ม Add แล้วตั้งค่า Username /Password และ Type แล้วกด OK



3. ตั้งค่าเวลา Time Zone ของกล้อง

ไปที่เมนู Config > System > Date and Time


เมนูเพิ่มปรับตั้งค่าเวลาให้ตรงกับ Time Zone ของประเทศไทย นั่นคือ CMT+07



4. ปรับโฟกัสกล้อง

ปรับโฟกัสของเลนส์กล้องให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ไปที่เมนู Config > Image > Zoom/Focus




กดปุ่มนี้เพื่อปรับโฟกัสกล้องให้คมชัด และปรับระยะตามต้องการ

5. ตั้งค่าส่งออกสัญญาณ Wiegand ไปยังคอนโทรลเลอร์

ไปที่เมนู Config > Event > License Plate Detection


เลือก Wiegand Output



6. ตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับป้ายทะเบียน

ไปที่เมนู Config > Event > License Plate Detection > Area

กำหนดกรอบพื้นที่การตรวจจับ ลากพื้นที่ตามต้องการ แล้วกด Save




7. ลงทะเบียน ป้ายทะเบียนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์

ลงทะเบียนใบหน้า CMTV94 รองรับการลงทะเบียนใบหน้าสูงสุด 10,000 ใบหน้า สามารถใช้ใบหน้าสแกนเพื่อบันทึกเวลาทำงาน หรือควบคุมประตูได้

ไปที่เมนู Config > Event > License Plate Detection > Vehicle Database

กดปุ่ม Add ระบุรายละเอียด ป้ายทะเบียน ประเภทสมาชิก และ Save


** Parking Card Number คือหมายเลขเมื่อส่งไปยังคอนโทรลเลอร์ Wiegand ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น




8. ดูบันทึกย้อนหลัง

ไปที่เมนู Data Record

เลือกวันที่ แล้ว Search และหากต้องการส่งออกข้อมูล log และภาพถ่ายป้ายทะเบียน ให้กดปุ่ม Export พร้อมบันทึกไฟล์ลงคอมพิวเตอร์




จะได้ข้อมูลดังนี้



9. ตั้งค่า IP อุปกรณ์

ไปที่เมนู Config > Network > TCP/IP

เมนูนี้เพื่อตั้งค่า IP อุปกรณ์ให้อยู่ในเครือข่ายเน็ตการใช้งาน เมื่อแก้ไขเสร็จให้กด Save และรอกลิ่งรีสตาร์ทสักครู่ แล้วเริ่มการใช้งานใหม่อีกครั้ง โดยที่ User /Password จะยังไม่เปลี่ยนแปลง



10. ดูข้อมูลรุ่นอุปกรณ์ CMTV94

ไปที่เมนู Config > System > Basic Information

หน้านี้แสดงรายละเอียดของของชื่อรุ่น เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์

